



ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ РАЗРЯДНИКИ

Используются для защиты телекоммуникационных устройств (АТС, офисных АТС, оконечных устройств), мобильных систем связи, оборудования кабельного телевидения, измерительного оборудования от повреждения высоким напряжением (в т.ч. грозовым разрядом).

Для безвыводных разрядников поставляются специальные разъемы.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

B88069-X8870-B502 **T83** **A230** **XF4**

1. Код заказа
2. Тип разрядника (см. Табл. 1)
3. Напряжение пробоя, В
4. С плавкой перемычкой снизу

Таблица 1

Параметры		Двухэлектродные				Трехэлектродные				Гибридные
Напр. пробоя, В	Конструктив	2,5 кА/2,5 А*	5 кА/5 А*	10 кА/10 А*	20 кА/20 А*	5 кА/5 А*	10 кА/10 А*	20 кА/10 А*	20 кА/20 А*	20 кА/10 А*
75	выв.		EC75							
90	выв.	EM90X	M51-C90X EC90X	N81-A90X	A81-C90X	ET90X	T81-A90X T83-A90XF1 (F4)			
	без выв.		M50-C90X	N80-C90X	A80-C90X A83-C90	T90-A90X	T30-A90X T80-A90X			
150	выв.		EC150X							
230	выв.	EM230X	M51-A230X EC230X	N81-A230X	A81-A230X	ET230X	T31-A230X T81-A230X T83-A230XF1 (F4)	T21-A230X T23-A230X (F1/F4)		
	без выв.		M50-A230X	N80-A230X	A80-A230X A83-A230X	T90-A230X (F)	T30-A230X T80-A230X (F)	T20-A230X (F)		
250	выв.				A81-A250X		T83-A250XF4	T21-A250X T23-A250X (F1/F4)		
	без выв.				A80-A250X		T80-A250XF	T20-A250X		
260	без выв.								T60-A260X	
270	выв.		L71-A270X							
300	выв.	EM300X								
350	выв.	EM350X	M51-A350X EC350X	N81-A350X	A81-A350X A83-A350X	ET350X	T31-A350X T81-A350X T83-A350XF1 (F4)	T21-A350X T23-A350X (F1/F4)	T61-C350X T63-C350X	T4N-A230XFV
	без выв.		M50-A350X	N80-A350X	A80-A350X	T90-A350X(F)	T30-A350X T80-A350X T80-A350XF	T20-A350X	T60-C350X	
400	выв.	EM400XG								
420	выв.							T23-A420X (F4)		
	без выв.						T30-A420 T80-A420XF	T20-A420X (F)		
470	выв.		L71-A470X							
600	выв.		M51-A600X EC600X	N81-A600X	A81-A600X	ET600X	T87-C600X		T61-C600X T63-C600X	
	без выв.		M50-A600X	N80-A600X	A80-A600X		T83-C600X		T60-C600X	
650	выв.								T61-C650X T63-C650X	
	без выв.								T60-C650X	
800	выв.		L71-A800X	A71-H08X						
1000	выв.			A71-H10X						
1400	выв.			A71-H14X						
1600	выв.	A71-H16X								
2500	выв.	A71-H25X								
3500	выв.	A71-H35X								
4500	выв.	A71-H45X								

* Номинальный импульсный разрядный ток/номинальный разрядный ток, 50 Гц, 1 с.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

