


## ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ



## ОТВЕТВИТЕЛИ

Наименование	Габаритные размеры, мм		Сечение провода		Цвет
	L	B	мм <sup>2</sup>	AWG	
3MR	20	22	0.25 – 1.65	22 – 16	красный
3MB	20	22	1.04 – 2.63	16 – 11	синий
3MY	21	32	2.63 – 6.64	12 – 10	желтый




## ШТЕКЕРНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Наименование	Габаритные размеры, мм				Сечение провода		Цвет
	d	D	L	I	мм <sup>2</sup>	AWG	
F2A(4)	3.96	4.2	11	22	1.25 – 2.0	16 – 14	синий
F2A(5)	4.96	4.2	11	22	1.25 – 2.0	16 – 14	синий
F5.5A(4)	3.96	5.5	13.7	25.1	2.63 – 6.64	12 – 10	желтый
F5.5A(5)	4.96	5.5	13.7	25.1	2.63 – 6.64	12 – 10	желтый
F2B(4)	14	11	25	4.2	1.25 – 2.0	16 – 14	синий
F2B(5)	14	11	25	4.2	1.25 – 2.0	16 – 14	синий
F5.5B(5)	13.5	12	25.5	5.5	2.63 – 6.64	12 – 10	желтый



## КЛЕММЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ


Наименование	Габаритные размеры, мм						Сечение провода		Цвет
	B	B1	L	d	D	H	мм <sup>2</sup>	AWG	
MF1.25	6.8	6.3	22.0	1.8	3.9	10.0	0.75 – 1.25	18 – 16	красный
MF2	6.8	6.3	22.0	2.3	4.2	10.0	1.25 – 2.0	16 – 14	синий
MF5.5	6.8	6.3	25.5	3.5	5.5	13.5	2.63 – 6.64	12 – 10	желтый



## НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ


## КЛЕММЫ ТИП «О»

Наименование	Габаритные размеры, мм						Сечение провода		
	d2	B	L	E	D	d	мм	мм <sup>2</sup>	AWG
1.25-3A	3.2	5.5	11.5	4.5	3.4	1.7	0.57 – 1.44	0.25 – 1.65	22 – 16
1.25-6	6.7	11.6	21.7	4.5	3.4	1.7	0.57 – 1.44	0.25 – 1.65	22 – 16
2-4	4.3	8.5	16.8	4.8	4.0	2.3	1.14 – 1.82	1.04 – 2.63	16 – 14
2-6	6.4	12.0	21.8	4.8	4.0	2.3	1.14 – 1.82	1.04 – 2.63	16 – 14
2-8	8.4	12.0	21.8	4.8	4.0	2.3	1.14 – 1.82	1.04 – 2.63	16 – 14
5.5-4	4.3	9.5	19.8	6.8	5.6	3.5	1.82 – 2.89	2.63 – 6.64	12 – 10
5.5-6	6.4	12.0	25.8	6.8	5.6	3.5	1.82 – 2.89	2.63 – 6.64	12 – 10
5.5-8	8.4	15.0	28.0	6.8	5.6	3.5	1.82 – 2.89	2.63 – 6.64	12 – 10
8-5	5.3	10.0	21.0	8.0	7.0	4.5	2.89 – 3.65	6.64 – 10.52	8
8-8	8.4	14.0	27.0	8.0	7.0	4.5	2.89 – 3.65	6.64 – 10.52	8
14-6	6.4	11.0	25.5	11.0	8.5	5.8	3.65 – 4.62	10.52 – 16.78	6
14-10	10.5	18.0	33.0	11.0	8.5	5.8	3.65 – 4.62	10.52 – 16.78	6



## КЛЕММЫ ТИП «U»

Наименование	Габаритные размеры, мм						Сечение провода		
	d2	B	L	E	D	d	мм	мм <sup>2</sup>	AWG
1.25-3YS	3.7	5.7	16.0	4.5	3.4	1.7	0.57 – 1.44	0.25 – 1.65	22 – 16
1.25-4YS	4.3	6.4	16.0	4.5	3.4	1.7	0.57 – 1.44	0.25 – 1.65	22 – 16
1.25-6Y	6.7	10.7	17.0	4.5	3.4	1.7	0.57 – 1.44	0.25 – 1.65	22 – 16
2-3YS	3.7	5.7	16.0	4.5	4.0	2.3	1.14 – 1.82	1.04 – 2.63	16 – 14
3.5-5Y	5.3	8.0	18.0	6.3	5.0	3.0	1.82 – 2.4	2.63 – 4.6	12 – 10



Приглашаем в офис продаж в С.-Петербурге

Адрес: С.-Петербург, ул. Зверинская, д. 44

Тел./факс: (812) 232 8836; 232 2373; 232 5221

E-mail: baltika@platan.spb.ru

Часы работы офиса: понедельник – пятница: 10.00 – 18.00