

РАДИАТОРЫ

 KG-222	 KG-247-15	 KG-288-12	 KG-288-15
 KG-300-1	 KG-331	 KG-365	 KG-370
 KG-487-02	 KG-487-17	 KG-436-02	 KG-103-49



МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Малогабаритные двигатели постоянного тока

Наименование	MOT1	MOT2	MOT3
Номинальное напряжение, В	3	6	12
Диапазон рабочих напряжений, В	1.5 – 3.0	2.4 – 6.0	6 – 24
Скорость вращения под нагрузкой	10012	11404	8768
Скорость вращения без нагрузки, об./мин.	12511	13679	11000
Ток потребления с нагрузкой, А	1.16	1.434	0.726
Крутящий момент, г·см	15.7	45.3	62.5
Макс. допустимый крутящий момент, г·см	78.4	277	307.8
Выходная мощность, Вт	1.61	5.312	5.617
КПД, %	42.36	61.74	59.58
Диаметр, мм	24.0	24.0	27.7

Шаговые электродвигатели

Наименование	MOTS1	MOTS2
Номинальное напряжение, В	12	12
Потребляемый ток, мА	32	60
Индуктивное сопротивление, Ом	300	200
Кол-во фаз	4	4
Угловой шаг, угол/кол-во	5.625° / 64	7.5° / 85
Передаточное число	1/64	1/85
Пусковой момент, гс·см	310	350
Входной вращающий момент, гс·см	360	600
Макс. частота импульсов при старте, имп./с	700	500
Макс. рабочая частота импульсов, имп./с	1400	800
Шум, дБ	23	25
Температурный диапазон, °С	25	45
Диаметр, мм	28	35

**MOT1****MOT2****MOT3****MOTS1****MOTS2**